

MANUAL UTILIZARE

MICROFON GSM

[DST1521A]

Pasul 1:

Aveti nevoie de o cartela SIM (Vodafone / Orange / Telekom)

Pasul 2:

Codul PIN al cartelei trebuie sa fie dezactivat. O introduceti intr-un telefon mobil si accesati:
-> securitate -> dezactivare cod pin

Pasul 3:

Cartela trebuie activata! Apelati un alt numar de telefon si realizati o convorbire de cinci – zece secunde pentru a inregistra noul numar in retea.

Pasul 4:

Dezactivati casuta vocala (contactati un agent sau formati codul specific retelei din care faceti parte).



Pasul 5:

Introduceti cartela in aparat cu chip-ul orientat in partea de jos si cu coltul taiat, in afara. Impingeți cartela, complet.

Va recomandam sa utilizati un adaptor SIM pentru a fixa cartela perfect.

Contactul este foarte important.

Daca cartela este impunsa un singur milimetru in afara slot-ului SIM, dispozitivul nu va fi activ.



Adaptor SIM:

(este acceptata doar dimensiunea clasica)

Pasul 6:

Dupa introducerea cartelei, semnalul GSM va fi stabilit in 10 - 15 secunde.

Plasati aparatul in locul dorit si apelati-l cu un telefon, de la orice distanta, pentru a putea asculta.

Activare vocala:

Dispozitivul memoreaza ultimul numar de la care a primit apel si il va apela automat atunci cand senzorul vocal va sesiza un zgomot.

Pentru a opri aceasta functie, trimiteți SMS cu textul: "0000".

Pentru activare: Trimiteți un SMS cu textul "call" si apoi inca un sms cu textul: "1111"

Recomandari:

- Incarcati aparatul la priza minim sase ore, fara cartela instalata;
- Incarcati aparatul periodic, nu lasati bateria descarcata mai mult timp;
- Nu ascultati continuu mai mult de 25 minute.

ATENTIE!

Conform legii aveti obligatia de a instiinta persoanele care frecventeaza spatiul respectiv, ca pot fi monitorizate ambiental
Pentru orice problema tehnica va rugam sa ne scrieti la tehnici@spioneaza.ro

[Va vom asista in cel mai scurt timp. Va multumim!](#)